LINEA INTERACTIVA / SINUSOIDAL PURA · PROTECT 1260/2160/3060



Características de la serie

- Onda Sinusoidal Pura
- Tecnología de ahorro de energía
- Regulación automática de voltaje (AVR)
- Reinicio automático/Recarga automática
- Pantalla LCD intuitiva
- Generador compatible
- Función de arranque en frío
- Carga fuera de linea
- Tomas protegidas Surge Protec

Modelo	PH 7512	PH 7521	PH 7530
POTENCIA	1260VA/720W	2160/1400W	3160VA/2100W
ENTRADA			
VOLTAJE NOMINAL	220 – 240 Vac		
RANGO DE VOLTAJE	162 – 290 Vac		
FRECUENCIA	50hz/60hz (Autosensing)		
SALIDA			
VOLTAJE NOMINAL (MODO BATERÍA)	220 – 240 Vac		
FRECUENCIA (MODO BATERÍA)	50hz/60hz ± 1%		
FORMA DE ONDA (MODO BATERÍA)	Sinusiodal pura		
TIEMPO DE TRASNFERENCIA	4 ms		
PROTECCIÓN DE SOBRECARGA	Disyuntor o protección interna Fusible		
BATERÍA			
VOLTAJE DE BATERÍA	24 V		48 V
TIPO DE BATERÍA	12V 7Ah	12V 9Ah	12V 9Ah
CANTIDAD DE BATERÍA TOTAL	2		4
TIEMPO DE CARGA (90%)	4 H		
INDICADORES			
DISPLAY	LCD		
ALARMA	Batería: Modo, batería baja, sobrecarga, fallo interno		
PUERTOS DE COMUNICACIÓN			
RS232 / USB / EPO	✔		
SNMP	✔		
RJ45 / RJ11	✔		
TOMAS DE CORRIENTE			
SCHUKO – IEC – SURGE PROTECT	Schuko x2 + IEC x1 + IEC Surger protect x1		
MANAGEMENT			
FUNCIÓN AHORRO DE ENERGÍA	✔	✔	✔
RECARGA / REINICIO AUTOMÁTICO	✔	✔	✔
POWER MANAGEMENT SOFTWARE	✔	✔	✔
PROPIEDADES			
DIMENSIONES (W x H x D) (mm)	438 x 88 x 400 - (2U)	438 x 88 x 400 - (2U)	438 x 88 x 400 - (2U)
PESO (kg)	14,2	16.5	22
AMBIENTE			
HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO	0 – 90 % sin condensación		
TEMPERATURA / NIVEL DE RUIDO	0 - 40ºC / <50dB @ 1 metro		

Todas las especificaciones podrían estar sujetas a cambios sin previo aviso. © 2020 PHASAK. Marca comercial con derechos de autor

Serie PROTECT RACK

LINHA INTERATIVA / SINUSOIDAL PURA · PROTECT 1260/2160/3060



Características da serie

- Onda Sinusoidal Pura
- Design de baixa frequência com melhor estabilidade
- Tecnologia de poupança de energia
- Regulação Automática de Tensão (AVR)
- Reinício automático / Carregamento automático
- Visor LCD de fácil utilização
- Função de arranque a frio
- Compatível com Gerador
- Carregamento em Off Line
- Tomadas Protegidas (Surge Protec)

Modelo	PH 7512	PH 7521	PH 7530
POTÊNCIA	12VA/720W60	2160/1400W	3160VA/2100W
ENTRADA			
TENSÃO NOMINAL	220 – 240 Vac		
GAMA DE TENSÃO	162 – 290 Vac		
GAMA FREQUÊNCIA	50hz/60hz (Autoajustavél)		
SAÍDA			
TENSÃO NOMINAL (MODO BATERÍA)	220 – 240 Vac		
GAMA FREQUÊNCIA (MODO BATERÍA)	50hz/60hz ± 1%		
FORMA DE ONDA (MODO BATERÍA)	Sinusoidal pura		
TEMPO TRANSFERÊNCIAS	4 ms		
PROTEÇÃO DE SOBRE TENSÃO	Disjuntor ou proteção interna Fusível		
BATERÍA			
TENSÃO DA BATERÍA	24 V		48 V
TIPO DA BATERÍA	12V 7Ah	12V 9Ah	12V 9Ah
NÚMERO DA BATERÍAS	2		4
TEMPO RECARREGAMENTO (90%)	4 H		
INDICADORES			
VISOR	LCD		
ALARME	Batería: Modo, batería baixa, sobre tensão , Falha interna		
TIPO DE CONEXÃO COMUNICAÇÃO			
RS232 / USB / EPO	✔		
SNMP	✔		
RJ45 / RJ11	✔		
CONEXÃO SAÍDAS DE CORRENTE			
SCHUKO – IEC – SURGE PROTECT	Schuko x2 + IEC x1 + IEC Surger protect x1		
GESTÃO			
FUNÇÃO DE ECONOMIA DE ENERGIA	✔	✔	✔
RECARGA / REINICIO AUTOMÁTICO	✔	✔	✔
SOFTWARE DE GESTÃO DE ENERGIA	✔	✔	✔
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS			
MEDIDAS (W x H x D) (mm)	438 x 88 x 400 - (2U)	438 x 88 x 400 - (2U)	438 x 88 x 400 - (2U)
PESO (kg)	14,2	16.5	22
CONDIÇÕES AMBIENTAIS			
HUMIDADE RELATIVA (SEM CONDENSAÇÃO)	0 – 90 % sem Condensação		
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	0 - 40ºC		

Todas as especificações podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio. © 2018 PHASAK. Marca registrada de direitos autorais